

# Modelo: SMART U8



## 1. Informações

1.1. As imagens do manual não necessariamente vai ser igual a imagem do Relógio procurado.

1.2. 3ATM – é resistente a agua, não é a prova d’agua , não pode nadar

5ATM - é resistente a agua, não é a prova d’agua , pode nadar, mas não pode mexer nos botões quando estiver imerso

Por mais vedado que um relógio seja NENHUM é a prova ao vapor produzido durante o

banho, o que pode gerar gotículas internas no visor do seu relógio. Além disso, outro fator que prejudica seu relógio são os produtos químicos utilizados durante o banho, como shampoo, condicionador, sabonete e produtos desse tipo. Isso não significa que no seu primeiro banho com o relógio ele irá estragar, mas a cada banho que você tomar com ele, você estará diminuindo a vida útil dele.

O relógio **SMART U8** não pode ter contato com agua

Atividade	Respingos	Chuva	Lavar o carro	Natação	Mergulho	Mergulho Profissional
ATM						
WFR Water Resistant	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
3 ATM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
5 ATM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO

## 2. Característica

Cronômetro

Função chamada: Responda ou faça chamadas do seu pulso. Toca, quando você receber uma chamada. Mostra no Display o número ou nome da chamada recebida

Tela Touch TFT LCD, 1.44 "

Toca a música em seu Celular (após emparelhamento Bluetooth)

Toca avisando que seu telefone celular está desligado

Sincroniza agenda de telefone / SMS / histórico de chamadas (apenas para Android)

Pedômetro

Dispara foto

Barômetro

Vibração função do obturador celular

Seu relógio avisa quando o seu telefone celular Android recebe uma mensagem (incluindo WeChat, Facebook, Twitter, WhatsApp, Skype, ....

Você será avisado quando estiver muito longe do seu celular e perder o sinal de comunicação

Se o seu dispositivo usa o sistema ISO só irá ter essas funções em seu relógio: pressão, Calendário, Chamada, calculadora, relógio, cronômetro e Mensagem.

Tipo	Detalhes	Descrições
CPU	Tipo	Mtk6260- Um RM7 + CSR3.0
	Velocidade	360 MHz
RAM	SRAM	MTK6260 (Embutido) - 128 M
ROM flash	Flash NOR	MTK6260 (Embutido)- 64 M
ALTO-FALANTE	Embutido	8Ω/0,5 W falante x 1
Mic	Embutido	SIM
G-sensor	Embutido	SIM
Bluetooth	Embutido	MTK6260 (Embutido)- BT4.0
Altitude	Interno	SIM

### Configuração de software

Tipo	Detalhes	Descrições
Recurso de software	Sistema de operação	Núcleo
	Livro de telefone	1000
	Phone Call	Support (carga modo alto-falante e receptor)
	SMS	Support (necessidade app)
	MMS	Empurre Icon (necessidade app)
	Câmera	Telefone controlMobile (necessidade app)
	Sincronização de tempo.	Apoio
	Histórico de chamadas	Apoiar o acesso ea chamada
	Leitor de música	Apoio
	Definir hora/Data	Definido pelo usuário
	Alarme	Suporte três set
	Cronômetro	Apoio
	Idioma	Padrão China e Inglês (multi apoio de linguagem _
Telefone inteligente	Gmail, CNN app, ZAKER	
Informações notificação	Linha, facebook, instagrate, Facebook Mensagem Qq, V mensagem, 360	

## 3. Funções

### 3.1. Observações

Você deve ler o manual, assim terá uma abrangente compreensão da utilização do equipamento.

Verá que é um método simples de operação.

Este dispositivo é usado, desde que seu celular tenha sistema Bluetooth. Pode sincronizar agenda e fornece uma variedade de recursos e serviços úteis para facilitar suas atividades de trabalho e lazer do seu celular.

Reservamo-nos o direito de fazer qualquer alteração sem aviso prévio

USUÁRIO IPHONE:

Para obter o aplicativo para o IPHONE: entre na App Store do telefone e, em seguida, procure o app "lightblue"

USUÁRIO Android:

Instale o programa do seu relógio "Smartwatch.apk" (existe vários aplicativos que fazem a comunicação outro também é o BT Notificação )no seu celular, para receber SMS, Facebook, Integrar, Facebook mensagem, QQ, previsões meteorológicas e outros lembretes de mensagens instantâneas.

Dica: a bateria deste produto é não removível. Logo o relógio pode não liga quando ficar ocioso por mais de um mês.

Por favor, carregar o seu dispositivo.

### 3.2. Especificações:

Material: silicone e alumínio

Peso: 76g

Cor: Preto

Dimensões: 24 x 4 x 1 cm (L x W x H)

Faixa de transmissão: ≥10m

Tempo de conversação: cerca de 3 horas

Tempo de carregamento: de 4 a 6 hora

Music Tempo de jogo: cerca de 6 horas

Em Standby: cerca de 160 horas

Bluetooth Versão: Bluetooth V3.0 + EDR, faixa de frequência: espectro de 2,4 GHz Suporte

Linguagem: Inglês, Francês, Russo, Alemão, Espanhol, Árabe, Português, Italiano.

Bluetooth Protocolo: A2DP + HFP 1.5 + HS P 1.2

Power de alimentação: Embutido 230 mAh recarregável bateria material: aço + Silício

Compatível: Android 4.0 ou acima, IOS 6.0 ou acima.

Não pode ter contato com água, e nenhum líquido.

### 3.3. Conhecendo o relógio

- (1) Ligar ou desligar: Pressionando este botão para iniciar power on / off, ou se o relógio estiver ligado Pressione para voltar para a interface de espera.
  - (2) Tecla Voltar / Desligar: clique para voltar ao menu anterior ou desligar quando chamando
  - (3) Tecla de volume: clique para pop-up interface de ajuste volume
  - (4) Confirmar: clique para entrar no menu principal, confirme-chave na principal de menu, tecla de atendimento ao chamar.
  - (5) Microfone: Não tampar quando estiver em uma chamada
  - (6) Porta USB: carregamento da bateria. O SmartWatch deve ser colocado em uma temperatura ambiente de -10 °C ~+55 °C e da ventilação durante o carregamento, e certifique-se de usar o cabo USB original fornecido na embalagem. tensão de carga é de 5 Volt /500mA.
  - (7) Alto-falante: Não tampar quando estiver em uma chamada.
- Orifício RESET: clique nesta chave para voltar as configurações de fábrica

Ao entrar no menu principal, as funções são divididas em paginas:

Primeira página: Configurações, perdeu, economia de energia, toque;

Segunda página: Barômetro, altímetro, pedômetro, cronômetro.

Terceira página: Bluetooth, Agenda, Discador, Mensagens;

Quarta página: Registo de chamadas, notificação, música, câmera (precisa de aplicativo);

Quinta página: Alarme, calendário, calculadora, monitor do sono;

### 3.4. Configurações

Abra esta função verá o seguinte menu

- 1) Tipo de relógio: Para analógico e relógio digital.
- 2) Set Time: possível configurar tempo.
- 3) Definir data: Pode definir a data.
- 4) Sobre relógio: Display para celular software do telefone informações sobre a versão.

Economia de energia: Abra esta função, o uso do tempo do relógio vai ser mais durável.

Toque: Para estado diferente definir toques, Abra esta função verá o seguinte menu: Mudo, Vibrações, Ring1, Ring2, Ring3

Monitor de sono: Pode monitorar sua qualidade de sono

Idioma: Pode alterar o idioma do relógio, tem em Português.

Quando em português, algumas notificações podem ainda aparecer em inglês.

Pedômetro: Cálculo do tempo (hora, minutos, segundos) e o número de quilômetros (km), esta função verá o seguinte menu.

- 1) pedômetro: Após entrar no menu, em seguida, pressione as teclas disparar inicia a contagem
- 2) o último registo: Grave a ata da última vez andado e quilometragem
- 3) Ajuste Passo (CM): De acordo com a relação altura configuração passo e distância

Cronômetro: Abra esta função pode fazer a cronometragem.

Estilo Menu: Pode mudar o display estilo do menu do relógio

Encontrar telefone: O telefone tocará assim que aberta esta função (desativada no **iphone**)

Estilo Relógio: pode mudar o display relógio do relógio

Alarme: é possível definir 5 alarmes

Barômetro: Abra esta função para exibir a pressão atmosférica atual (hPa) e a temperatura atual em graus Celsius.

Altímetro: Cálculo da altura relativa em metros ascendente ou descendente depois de empurrar o ícone de reset em seu ponto de partida.

## 3.5. Comunicação

A comunicação do relógio com o celular é feita via Bluetooth

Mas para isso seu celular tem que ter um aplicativo para essa comunicação

Modo APK Acesso 1: Transferir usando o seu celular para digitalizar o código bidimensional abaixo



[http://map.m.360.cn/t/S\\_4ezYL](http://map.m.360.cn/t/S_4ezYL)

Modo APK Access 2: Transferir a partir de endereço da Web

Endereço IP: <http://www.u8watch.net/smart-watch.apk>

Depois de instalar o "Smartwatch.apk", e abrir esse aplicativo em seu celular, abra a função Bluetooth do seu celular e do relógio,

O Telefone irá procurar o nome Equipment relógio e iniciar uma conexão, seu celular vai enviar "pedido de emparelhamento Bluetooth"

Então você pressione "confirmar" para o emparelhamento, Depois de emparelhar relógio irá pedir "\*\*\* (Ligado)"

Cerca de 5 segundos depois, o relógio irá pedir "data de sincronização e tempo com controle remoto"

(funções de synchronousing data e tempo necessário para instalar "Smartwatch.apk" no telefone inteligente),

Enquanto há um ícone na interface de espera, o que indica uma conexão bem-sucedida entre o smartphone e relógio,

Após uma conexão bem sucedida.

(Baixar App: Você pode digitalizar o código QR para baixar o aplicativo na instrução (O aplicativo apenas para telefones Android)

Ou baixar o aplicativo chamado "BTNotification.apk" a partir do seguinte link: Link: <ftp://211.144.196.251> Usuário: 123456 , Senha: 123456

O download, instalação e aplicações da APK em seu celular O arquivo APK "VIBIAN XWATCH10" é necessário

Para ser baixado e instalado no smartphone antes de usar o SmartWatch.

1) download do arquivo APK e instalar. Visite a download seção em [www.vibianworld.com](http://www.vibianworld.com) para baixar o APK

→ Instale o APK para VIBIAN XWATCH10 no telefone: [http://vibianworld.com/download.php?CM\\_ID=81#.VFptWzTF98E](http://vibianworld.com/download.php?CM_ID=81#.VFptWzTF98E)

2) Conecte o SmartWatch com o smartphone por Bluetooth.

Definições no seu smartphone → Clique Bluetooth → Procurar Bluetooth ID "U8" na lista de dispositivo

Bluetooth → Para o smartphone com Bluetooth ID "U8"

O telefone vai receber um "pedido de emparelhamento Bluetooth" e pressione "Confirmar" para o emparelhamento.

Depois de emparelhar o VIBIAN XWATCH10 ele irá pedir "\*\*\* Conectado". Isto indica que uma ligação bem sucedida foi

estabelecida entre o smartphone e o modelo U8 VIBIAN XWATCH10 relógio. Haverá uma interface de espera "" ícone indicando

que um conexão bem-sucedida tem sido feito com o seu smartphone. Após um conexão bem-sucedida, você pode seguir a

operação de acordo com o abaixo passos.

3) Instale o APK e configurar as definições de acessibilidade no APK

Programas. Ative o serviço de notificação em suas configurações de acessibilidade do Android permitindo que o SmartWatch

para mostrar notificações de aplicativos.

## 3.6. Bluetooth

Ao emparelhar com seu celular, irá aparecer em seu celular: BT WATCH / ou M8- conecte.

Se o relógio se conectar ao celular sem o aplicativo, a maioria das funções do celular não terá no seu relógio.

Para a conexão é necessário que o Bluetooth do celular e do relógio esteja liberado

No relógio no primeiro item - ALIMENTAÇÃO tem que estar ativada.

Quando o Bluetooth é desconectado ou o telefone está fora da distância de Bluetooth, o relógio irá alertar.

## 3.7. Agenda

Se o relógio estiver conectado com o celular irá exibir contatos do celular no seu relógio (pode exibir até 1000)

## 3.8. Mensagens

Abra esta função verá o seguinte menu:

Caixa de entrada: Mostra suas mensagens do celular , e as mensagens enviadas:

No **Iphone** não tem essa função

## 3.9. Chamadas

O relógio se conectado ao telefone pode discar

Abra esta função verá o seguinte menu

1) As chamadas não atendidas: Mostrar a chamada não atendida, Ao mesmo tempo, pode ligar para o contato correspondente

2) Chamadas discadas: Mostrar a chamada discada, Ao mesmo tempo, pode ligar para o contato correspondente

3) Chamadas recebidas: Mostrar a chamada recebida, Ao mesmo tempo, pode ligar para o contato correspondente

4) Todas as chamadas: exibir todos os registros do telefone

## 3.10. Notificação

Pode exibir a mensagem e outra legenda que aparecem na parte superior do seu Relógio

## 3.11. Música

Pode controlar a reprodução de música no telefone móvel

## 3.12. Captura Remota - Câmera

Pressione esta função, o smartwatch mostrará o lembrete "Por favor, instale "SmartWatch APK"

Em seu smartphone ", caso não tenha sido instalado.

Essa função se resume em apenas mostrar a imagem captada pelo seu celular, ao clicar para tirar uma foto ela não é gravada.

Só irá aparecer a imagem do seu relógio se a câmera for acionada pelo relógio.

Tem a possibilidade de baixar um aplicativo que tem essa função (procure na loja de aplicativos : Notificações de BT – entre em definições de acessibilidade e habilite : Notificação de BT

No **Iphone** não tem essa função.